# شـرح كيفية البحث عن القنوات بتردد واحد لجهاز ECHOLINK IBERO 1

1) إضغط على زر **` Menu**` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



## 2) إضغط على **'Installation**'



## 3) أدخل إلى **'Réglage de l'antenne**

<ul> <li>Installation</li> <li>Réglage de l'antenne</li> <li>Liste de satellites</li> <li>Liste de transpondeurs</li> <li>Réglage de moteur</li> <li>Réglage de limites</li> </ul>						
Réglage de l'antenne         Liste de satellites         Liste de transpondeurs         Réglage de moteur         Réglage de limites             Image: Déplacez       Image: Entrer       Image: Quit.	<	Installation				
Réglage de l'antenne         Liste de satellites         Liste de transpondeurs         Réglage de moteur         Réglage de limites         Déplacez       Entrer       Quit.						
Liste de satellites Liste de transpondeurs Réglage de moteur Réglage de limites		Réglage de l'antenn	е			
Liste de transpondeurs Réglage de moteur Réglage de limites		Liste de satellites				
Réglage de moteur Réglage de limites		Liste de transponde	urs			
Réglage de limites		Réglage de moteur				
💌 Déplacez 🛛 😁 Entrer 🔄 Quit.		Réglage de limites				
🚥 Déplacez 🚥 Entrer 🚥 Quit.						
🚥 Déplacez 💼 Entrer 🚥 Quit.						
💶 Déplacez 📾 Entrer 💷 Quit.						
💶 Déplacez 💼 Entrer 💷 Quit.						
💌 Déplacez 🖙 Entrer 😡 Quit.						
💽 Déplacez 💼 Entrer 💷 Quit.						
		💿 Déplacez	Enter	Entrer	Quit.	

## 4) حدد القمر الدي تريد تم اختر رقم LNB الخاص بالقمر في حالة إدا كنت تتوفر على سويتش LNB

Kéglag	ge de l'antenne		
	Sattelite	Nilesat 101/102 (007.0W)	>
	Type LNB	Bande Ku	>
	Fréquence LNB	9750/10600	>
	Transpondeur	10719/22000/V	>
	22KHz	Automatique	
	Mode DiSEqC	DiSEqC 1.0	>
	DiSEqC 1.0	D	
Force	92%	Qualit é entre de la companya de la	0% <b>G</b> Balayage

### 5) عد إلى الوراء بخطوة واحدة ، تم أدخل إلى **'Liste de Transpondeurs**'



### 6) إضغط على زر **'SAT'** بالريموت كونترول ، تم إختر القمر الدي تريد

< Liste o	de transponde	eurs	
		Astra 1KR/1L/1M(19.2E)	
No.	Fréq.	Astra 1KR/1L/1M(19	Polarisation
0001	10729	Nilesat 101/102(7.0W)	V
0002	10744	Hotbird(13.0E)	н
0003	10758	Badr 4/5/6(26.0E)	V
0004	10773	Hispasat 1C/1D/(30	н
0005	10788	22001	V
0006	10803	21998	Н
0007	10817	21999	V
Force		92% Qualit é:	0%
SA SA	AT Ajo	uter 🔶 Editer 🔶 Page + - 🛛 🚥 Sélect	Supprimez Salayage tion Mo Réglage de l'antenne

7) كما تلاحظ هناك لائحة من الترددات الموجودة مسبقا ، لديك الإمكانية لإضافة تردد جديد و دلك بالضغط على الزر الأحمر بالريموت كونترول

Nilesat 101/102(7.0W)           No.         Fr é q.         Ratio symbole         Polarisation           0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	Nilesat 101/102(7.0W)           No.         Fr é q.         Ratio symbole         Polarisation           0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	< Liste o	le transpondeurs		
No.         Fr é q.         Ratio symbole         Polarisation           0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	No.         Fr é q.         Ratio symbole         Polarisation           0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V			Nilesat 101/102(7.0W)	
0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0001         10719         22000         V           0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	No.	Fréq.	Ratio symbole	Polarisation
0002         10727         27497         H           0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0002       10727       27497       H         0003       10758       27500       V         0004       10777       27500       H         0005       10796       27500       V         0006       10815       27500       H         0007       10834       27499       V	0001	10719	22000	V
0003         10758         27500         V           0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0003       10758       27500       V         0004       10777       27500       H         0005       10796       27500       V         0006       10815       27500       H         0007       10834       27499       V	0002	10727	27497	Н
0004         10777         27500         H           0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0004       10777       27500       H         0005       10796       27500       V         0006       10815       27500       H         0007       10834       27499       V	0003	10758	27500	V
0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0005         10796         27500         V           0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0004	10777	27500	Н
0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V	0006         10815         27500         H           0007         10834         27499         V           Force         87%         Qualit é:         0%	0005	10796	27500	V
0007 10834 27499 V	0007         10834         27499         V           Force         87%         Qualit é:         0%	0006	10815	27500	Н
	Force 87% Qualit é:	0007	10834	27499	V
Force 87% Qualite:		Force		87% Qualit é:	0%



9) قم باختيار التردد الدي أضفته ، تم اضغط على**'Balayage'** و دلك بالضغط على الزر الأزرق بالريموت كونترول

< Liste d	e transpondeurs	3		
		Nilesat 101/102(7.0W)		
No.	Fréq.	Ratio symbole	Polarisation	
0022	11353	27499	V	
0023	11372	27500	Н	
0024	11391	27496	V	
0025	11411	27500	H	
0026	11430	27500	V	
0027	11449	27501	Н	
0028 🎸	11474	27502	V	
Force		🗩 99% Qualit é:		72%
Sat SA	T 🛑 Ajouter placez 💿 Pa	- 😑 Editer 😑 Suppri ge + - 💷 Sélection 😭	mez Balayage Réglage de l'ante	nne

في السطر الخاص بنوع **Balayage Manuel'** في السطر الخاص بنوع البحت ، تم إضغط على الزر **OK** بالريموت كونترول لبدء البحت ، تم إضغط على الزر القنوات

< Liste de	transpondeu	rs				
		Nilesat 101/10	02(7.0W)			
No.	Fréq	Dat	io symbolo	Pol	arisation	
0022	115	Bala	yage		V	
0023	11: F	Polarisation	Vertical		н	
0024	11: Ré	seau reche	Fermer		V	
0025	114 Туре	e de chaîne	< Tout	>	н	
0026	114 Type d	e balayage	Balayage manu	el	V	
0027	114 App	uvez sur entr	er pour démarrer		Н	
0028 🎸	11474		27502		V	
Force		99%	6 Qualit é:			73%
			_			
SAT Dápla		er 😑 Edit	er OSuppr	imez 😑	Balayage 1e de l'ante	enne

#### بدء البحت عن القنوات



## 11) إضغط على **'Oui'** لحفض القنوات



#### مبروك عليك تم إلتقاط القنوات بنجاح

			State of the	
	Liste des o	chaînes		0
Тс	ous sattelite	Tout/All/default	11 A	MERE
001	Al Aoula Inter	Carles and		10
002	Laayoune TV			
0003	2M TV			
0004	Arryadia		100 IN 1	
0005	Athaqafia		Car (2)	
0006	Al Maghribia	and the second	And a	- //
0007	Assadissa	No.		- Here
8000	Tamazight		- 10 m	
0009	Al Aoula Inter h	HD		
			The second	
Nile	sat 101/102 11	1474/27502/V SID:B		San L of Barriel
Mise e	en ordre OTrouver	Alphabet Groupe	Alexie -	
Sat S	Sattelite (FAV)	Fav 👥 Bis	s and share	

#### إلى اللقاء في تدوينات اخرى