

# حل مشكل البوت BOOT لجهاز إكولينك ATOMO ب USB



يمكن أن يقع هذا المشكل بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى , إليك الخطوات التي يجب إتباعها :

(1) قم بتحميل التحديث الخاص بجهاز أطومو و ذلك من هذا الموقع:

<https://echolinkhd.com> ou <https://siteflash.info>

(2) قم بتغيير إسم ملف التحديث إلى Update.bin

| Nom        | Modifié le       | Type        | Taille   |
|------------|------------------|-------------|----------|
| update.bin | 14/11/2023 18:16 | Fichier BIN | 5 293 Ko |

(3) ضع ملف التحديث في الفلاشة USB

(4) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك تم أعد تشغيله , بعد ذلك قم بالضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل/الإطفاء الخاص بريموت كمنترول

زر التشغيل/الإطفاء  
الخاص بريموت كنترول



بعد ذلك سوف يبدأ الجهاز في تحميل التحديث و مباشرة بعد ذلك و بشكل تلقائي سوف يعيد تشغيل نفسه و العمل بشكل عادي



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة