Comment effectuer une mise à jour par clé usb pour les récepteurs

> ECHOLINK BRAVO ECHOLINK BRAVO MINI ECHOLINK BRAVO BT ECHOLINK BRAVO MAX

1) Téléchargez le fichier de mise à jour relatif à votre récepteur depuis l'un des sites ci-dessous www.echolinkhd.com / www.siteflash.info

2) Transférez le fichier de mise à jour sur votre clé USB, puis branchez-la à votre récepteur Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



4) Appuyez sur 'Expansion'



5) Appuyez sur 'Software Upgrade'



6) Au niveau de la deuxième ligne, veuillez sélectionner 'Main Code'

Software Upgrade			
Upgrade Type	4	USB Upgrade	
File Path		Press OK	
Start		Press OK	
Current SW Version:VF20	377		

 7) Au niveau de la troisième ligne , Appuyez sur `OK` pour accéder à votre clé usb , puis sélectionnez le fichier de mise à jour de votre récepteur

Upgrade Type ◀ USB Upgrade ► Section ◀ Main Code ► File Path Press OK ► Start Press OK ► Current SW Version:VF20377 ► ► Select File:None ► ►	Software Upgrade			
Upgrade Type ◄ USB Upgrade ► Section ◄ Main Code ► File Path Press OK ► Start Press OK ► Current SW Version:VF20377 ► ► Select File:None ► ►				
Section ▲ Main Code File Path Press OK Start Press OK Current SW Version:VF20377 Select File:None	Upgrade Type	٩	USB Upgrade	►
File Path Press OK Start Press OK Current SW Version:VF20377 Select File:None	Section	۲	Main Code	•
Start Press OK Current SW Version:VF20377 elect File:None	File Path		Press OK	
Current SW Version:VF20377	Start		Press OK	
	Current SW Version:VF2 Select File:None	0377		

Software Upgr	ade		
Upgrade Type Section File Path Start	File List	Ipgrade Code is OK is OK	;
Current SW Versi Select File:None	OK		



Appuyez maintenant sur 'Start'

Software Upgrade			
Upgrade Type	•	USB Upgrade	•
Section	•	Main Code	•
File Path	/mnt/us	sb01/echolink_bravo_0	50820
Start		Press OK	
Current SW Version:VF20 Select File:/mnt/usb01/echolin	0377 k_bravo_0508	2024.bin	

Le processus d'insatllation a commencé

Software Upgrade Typ	ograde	grade	•
Section File Path Start Current SW ' Select File:/mnt/u	Upgrade Waiting Don't cut off the power!	ode _bravo_0508 OK	320

Software Up	ograde	grade 🕨	
Section	Upgrade	ode 🕨	
File Path		_bravo_050820	
Start		ок	
Current SW	Success! Reboot now		
Select File:/mnt/u			

Pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre votre récepteur

Attendez jusqu'à la fin de la mise à jour, le récepteur redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée.



Félicitation, votre récepteur est à jour



Nous espérons que cet article sera utile