

طريقة إصلاح مشكل ضهور (- - -) على واجهة الجهاز
وعدم ضهور أي شيء في التلفاز لجهاز إكولينك
CLASICO 2



أولا قم بتحميل التحديث الخاص بالجهاز من الموقع
<https://echolinkhd.com>
<https://siteflash.info>

ثانيا غير اسم التحديث إلى rom.bin تم ضعه في الفلاشة USB

ثالثا قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة USB مع جهازك تم أعد تشغيله مع الضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل / الإطفاء الخاص بريموت كنترول

**Bouton 'Marche/Arret'
de la télécommande**



بعدها و بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث كما هو موضح بالصورة أسفله ، بعد الإنتهاء من تحميل التحديث سوف يعيد الجهاز تشغيل نفسه و العمل بشكل عادي .

