# كيفية تمرير التحديث عن طريق USB لجهاز ECHOLINK IBERO 1

1) قم بتحميل آخر تحديث للجهاز من موقع الخاص بالتحديثات www.echolinkhd.com أو www.siteflash.info

> 2) قم بوضع التحديث بUSB وبعد دلك إيصالها مع الجهاز.

3) اضغط على زر**`Menu'** الخاص بريموت كونترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



### 4) اضغط على **'Paramètres'**



#### 5) اضغط على **'Mise à jour**





# 7) أدخل إلى USB

	Mise à ,iveau Carte/	USB	
	/udska1		
001/001	<mark>o</mark> save flash	Sauv. DB	
Up/Down	eee Entrer	een Quit.	

## 8)اختر التحديث الخاص بالجهاز تم اضغط على زر OK

	Mise à ,iveau Carte/ USB			
	dska1/Flash_	Echolink_ Transfert	en	
	Flash_Echolink_IBERO_120	240403.bin		
002/002				
3.64MB				
	Save flash	Sauv. DB		
🛛 Up/Down	Come Entrer	Correction Quit.		

# بدأت عملية التحديث

<ol> <li>Lecture data</li> <li>Effacer FLASH</li> <li>Mise à jour FLASH</li> <li>Redémarrer le système</li> </ol>	Paramètres / Mise à	iour		
5%	1. Lecture data 3.Effacer FLASH 3. Mise à jour FLASH 4.Redémarrer le systèr	me		
💽 Déplacez 📾 Entrer 📧 Quit.	💌 Déplacez	📾 Entrer	🚥 Quit.	

ملاحظة هامة:احرص على أن ألا يتم فصل الكهرباء على الجهاز أتناء التحديث						
ں یعید تشغیل نفسـه	بعد انتهاء التحديث ، الجهاز سوف					
جهازك بنجاح	مبروك عليك تم تحديث					
Paramètres / Version						
Version matérielle Version S/W Type de tuner Date de version SN Version	Echolink Ibero 1 SVQ1 V34.03.02-2 1_0_0_3B0B_3 03/04/2024 16:50:41					
WIFI	7601 00112233FF00					
Déplacez	Entrer Control Quit.					

# إلى اللقاء في تدوينات اخرى