كيفية تمرير التحديت عن طريق USB لجهاز ECHOLINK PRIME

1) قم بتحميل آخر تحديث للجهاز من موقع التحديثات <u>www.echolinkhd.com</u>

2) قم بوضع التحديث بالفلاشـة USB و بعد دلك إيصالها مع الجهاز.

3) إضغط على زر **`Menu**` الخاص بريموت كنترول لدخول إلى الواجهة الرئيسية للجهاز



4) إضغط على USB MANAGER

ar 18°C Casablanc	a clouds			■ 00:07
RSS RSS	Quran	Stalker	X TREAM	
Update				
Paramètres	_			
USB Manager	A) System	Réglage du OSI	CHMax Setting	Contrôle Parente
Réglage de la co	₩ 3G	🗢 WiFi	Paramettre IP	Nenu du Patch
Server Setting	i A Propos STB			

5) أدخل إلى **USB**

USB							
Tous	PVR 122023 (2).bin	& Film		Music	لمع Image	Software	
vod video			<dir></dir>		1970-01-01 00:07: 2024-03-05 18:52:	:15 :20	
liste_chaine PRIME_V1	es_Prime_23122023	3_R_VF(SDX BIN	90.8 K 16.0 M	2024-03-05 18:51: 2024-03-05 18:51:	58	
Outils	Mode allumer	🔲 Tele	echarger		Réglage PVR	INFO Details	

6) إختر التحديت الخاص بالجهاز تم إضغط على زر **OK**

USB						
	Tous	PVR 28122023 (2).bin	& Film	Music	Image	Software
	vod video		<	:DIR> :DIR>	1970-01-01 00:07:11 2024-03-05 18:52:20	5
	IIste_cha	ines_Prime_231220 V112_28122023 (2)	23_R_VF(bin	SDX 90.8 K BIN 16.0 M	2024-03-05 18:51:50	0
	Outils	Mode allume	r 🔲 Teleo	charger 🚺	Réglage PVR	FO Details

7) بعدها ، سـوف تضهر لك هده الرسـالة إضغط على **Oui**' لبدء عملية تتبيث التحديت على جهازك



بدأت عملية التحديث



ملاحضة هامة : إحرص على أن ألا يتم فصل الكهرباء على الجهاز أتناء التحديت

بعد إنتهاء التحديت ، الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسـه



مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح