Comment ajouter un nouveau satellite pour le récepteur ECHOLINK PRIME

 Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu principal du récepteur



2) Appuyez sur ' **Installation** '



Code d'accès est quatre zéro

💣 20Celsius ^{Cas} Broi	ablanca uillard			16:20
🗱 DVB Menu		_		
Chaines	Installation	Temps		
😙 Apps		Mode passe		
Apollo5	P You	s'il vous plaît entrée le F	PIN Weather	Radio
RSS RSS	Quran	Staiker	K R E A M	
Update				
<u>↔</u>				

3) Appuyez sur 'Réglage d'antennes'

S Installation							
	Satellite	< Nilesat (7W) >					
Réglage d'antennes	Transponder	11013/H/27500/Automatique					
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB					
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V					
Boldat B domo	22KHz	Automatique					
	DiSEqC1.0	LNB4					
	DiSEqC1.1	Non Non					
	Moteur						
	Mode Scan	Toutes les Chaînes					
	Intensité	97% Qualité 92%					
	 Ajouter Renommer Program Error 	Déplacer Supprimer Sortir Sortir Sortir Sortir					

4) Sélectionnez la première ligne, puis appuyez sur le bouton rouge pour ajouter un nouveau satellite

S Installation	Satellite	< Nilecat (7W) >						
Réglage d'antennes	Transponder	11013/H/27500/Automatique						
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB						
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V						
Delaut D usille	22KHz	Automatique						
	DiSEqC1.0	LNB4						
	DiSEqC1.1	Non						
	Moteur	Non						
	Mode Scan	Toutes les Chaînes						
	Intensité	97% Qualité 92%						
	Ajouter Renommer Program Error	Déplacer Supprimer Liste Pop-up ◆ Changer les parametres Sortir						

5) Ajoutez le degré du satellite souhaité, puis cliquez sur le bouton ok de votre télécommande pour confirmer.

📡 Installation		
	Satellite	< Nilesat (7W)
Réglage d'antennes	Transponder	11013/H/27500/Automatique
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB
Défaut D'usine	,	Ajouter le satellite
	Orienter le satellite	019.2
	Direction du satellite	East
	Bande	Ku
	Mode Scan	Toutes les Chaînes
	Intensité	92% Qualité
	•• Entrée Num	 Program Error

6) Vous pouvez renommer le nom du satellite en cliquant sur le bouton bleu de votre télécommande

📡 Installation								
	Satellite	Ku_NEW SAT (19.2E) >						
Réglage d'antennes	Transponder	Pas de TP						
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB						
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V						
Boldur B donio	22KHz	Automatique						
	DiSEqC1.0	Non Non Non Toutes les Chaînes						
	DiSEqC1.1							
	Moteur							
	Mode Scan							
	Intensité	97% Qualité 0%						
	 Ajouter Renommer ♦ Program Error 	 Déplacer Supprimer oκ Liste Pop-up ↔ Changer les parametres ↔ Sortir 						

📡 Installation	_										
	Satellite			<		Ku_l	NEW	SAT	(19.2	E)	>
Réglage d'antennes	Transpon	der			Pas de TP						
Installation USALS	Type c ASTRA										
Défaut D'usine	Aliment	Etendre	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	
	22KHz	Majuscule éteint	Ι	J	К	L	М	Ν	0	Р	
	DiSEqC	Arriere	Q	R	S	Т	U	V	W	х	
	DiSEqC	Oui	Y	Ζ	۲				+	=	
	Moteur	Sauvegarder	!	@	#	\$	%	^	&		
	Mode S Bue Language Fi Effacer tous Fi Etendre Majuscule éteint Arriere		F1 Effacer tous 🗧 Film FOCUS						CUS		
			riere		Oui						
	Intensité 🛑		97	7%	Qua	lité					0%
	Ajouter Renommer of Program Error		éplac Liste Sortir	er Pop-ı	ıp		Sup Cł	oprim nange	er er les	param	etres

Vous allez trouver le satellite ajouté dans la dernière ligne des satellites

S Installation		
~	Satellite	< ASTRA (19.2E) >
Réglage d'antennes	Transponder	43 Vinasat1/JCSAT (132E)
Installation USALS	Type du LNB Alimentation du LNB	44 Telstar 18 (138E) 45 ASTRA (19.2E)
Défaut D'usine	22KHz DiSEgC1 0	
	DisEqC1.1	Non
	Moteur Mode Scan	Non Toutes les Chaînes
	Intensité	97% Qualité 0%
	Ajouter Déplacer	r 🔲 Supprimer 📃 Renommer Haut Bas 🔹 Program Error 🖼 Annuler

Félicitation, le nouveau satellite a été ajouté avec succès

S Installation								
~	Satellite	< ASTRA (19.2E) >						
Réglage d'antennes	Transponder	Pas de TP						
Installation USALS	Type du LNB	Type du LNB						
Défaut D'usine	Alimentation du LNB	13V/18V Automatique Non						
Delaut D usine	22KHz							
	DiSEqC1.0							
	DiSEqC1.1	Non						
	Moteur	Non						
	Mode Scan	Toutes les Chaînes						
	Intensité	97% Qualité 0%						
	 Ajouter Renommer Program Error 	Déplacer Supprimer Liste Pop-up ◆ Changer les parametres Sortir						