كيفية تحديت أجهزة تلفاز إكولينك WHALE OS عبر الانترنت (أونلاين)

من المهم جدا تحديت تلفازك إلى آخر إصدار ودلك لتحسين أداء التلفاز، أمان أفضل، دعم تطبيقات جديدة، إصلاح الأخطاء وميزات أخرى، أي التحديث الجديد يضمن لك أفضل تجربة استخدام.

الريموت) للوصول إلى القائمة Home بجهاز التحكم (الريموت) للوصول إلى القائمة الرئيسية لتلفاز



2. تأكد من أن التلفاز متصل بشبكة Wi-Fi أو كابل Ethernet . 2.1) إدهب إلى Paramètre



Réseau إضغط على 2.2





Sans fil et réseau إدهب إلى 2.3

Afficher les informations sur le réseau) إضغط على 2.4 ودلك لمعرفة هل التلفاز متصل بالأنترنت بشكل جيد أو لا

Mise à iou	Afficher les info	rmations sur le réseau
	Type de réseau	Sans fil
Sans fil et	Statut	Connecté
	Réseau	ECHOLINK
Service vo	Vitesse	52 Mbps
	Force du signal	1111
Image	Méthode de cryptage	WPA/WPA2-Personal
Son	Mode réseau	Protocole DHCP
3 301	Adresse Mac sans fil	f4:20:15:38:4c:d8
🕉 Paramètre		Suivant

3.البحث عن التحديثات



3.1) عد إلى القائمة الرئيسية ، تم أدخل إلى الإعدادات

Mise à jour إضغط على 3.2)



	STREET, ST
Préférences de	Mise à jour du système
📥 Mise à jour logi	Rechercher une mise à jour
Sans fil et rése	Logiciel actuel
Jervice vocal	Informations sur le logiciel actuel
<u> image</u>	
🍂 Son	
Paramètres An	

Recherche une mise à jour إضغط على (3.3

l'internet) إضغط على

	And in case of the local division of the loc
Préférences de	Mise à jour du système
	Rechercher une mise à jour
≚ Mise à jour logi	l'Internet
Sans fil et rése	USB
9 Service vocal	Logiciel actuel
<u> i</u> mage	Informations sur le logiciel actuel
I Son	
🔅 Paramètres An	
	0000



كما تلاحظ هده التلفاز محدثة باخر إصدار، إذا كان هناك تحديث جديد متاح، فسيظهر في هذا المكان. عند توفره، ما عليك سوى الضغط عليه لبدء التنزيل والتثبيت. يُرجى عدم فصل الكهرباء أو الإنترنت أثناء عملية التحديث.